

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Rozdzielnica R-AC-50-N0 IKA



R-AC-50-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

[Web](#) Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne).

Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie problemem jest miejsce.

Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu przemiennego T1+T2, wyłącznik B50/3 chroniący wejście do falownika. Ponadto wyłącznik automatyczny B2/1, który zabezpiecza wyszukiwarkę gniazd/przełączników, co zapewnia spełnienie warunków dystrybucji N0% (obejmuje styki NC i NO oraz środek). Co zapewnia zastosowanie we wszystkich typach przetwornic dostępnych na rynku.

Nadaje się do łączenia z rozdzielnicą R-FVE-DC3T1-IKA, R-FVE-DC4T1-IKA lub do R-FVE-DC9T1-IKA dla części DC instalacji i rozdzielnicą R-FVE-A40-2 dla obwodów rezerwowych z przełącznik ręczny (z obejściem falownika), lub rozdzielnicą R-FVE-Z4 z wyłącznikiem, gniazdami i bezpiecznikiem.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
174201	EATON	IKA-2/36-ST	Tablica rozdzielcza NA tynk IP65, drzwi przezroczyste, 2 rzędy, 36 modułów	1
158331	EATON	SPBT12-280/4	Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), zestaw 4-biegunowy dla TN-S	1
286516	EATON	PL6-B2/1	Wyłącznik PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=2A	1
40528230 + 9565	ZNALAZCA	PRZEKAŹNIK 2P/8A 230AC + GNIAZDO 40/41/44/99.01	Przełącznik + gniazdo N0% (NC, NO, CENTRUM)	1
286594	EATON	PL6-B50/3	Wyłącznik PL6, char B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=50A	1