

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-A40-2



R-FVE-A40-2

Montaż na ścianie. IP65. Ręczna obsługa rezerwowego 3F FVE w połączeniu z przełącznikiem (zwykle inwerter GoodWe 4 do 10K-ET i Growatt 4 do 10K). Ręczne przejście z sieci i rezerwy - przełączanie z pozycją zerową. Konieczne jest sprawdzenie obciążenia podczas awarii zasilania. energii, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, ponieważ jego funkcja przełącza cały dom na rezerwę falownika.

[Web](#) Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65 przeznaczona do ręcznej obsługi rezerwowego trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej w połączeniu z wyłącznikiem (typowo inwerter Goodwe 4 do 10K-ET i Growatt 4 do 10K).

Jego zaletą jest ręczne przejście z sieci i rezerwowe - przełączanie z pozycją zerową. Konieczne jest sprawdzenie obciążenia podczas awarii zasilania. energię, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, ponieważ jego funkcja przełącza cały dom na rezerwę falownika.

Niewątpliwą zaletą jest minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta. Rozdzielnica R-FVE-A40-2 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o maksymalnym natężeniu 40 A.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
174200	EATON	IKA-1/18-ST	Tablica rozdzielcza ON tynk IP65, drzwi przezroczyste, 1 rzqd, 18 modułów	1
286589	EATON	PL6-B16/3	Wyłącznik PL6, char B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=16A	1
286519	EATON	PL6-B10/1	Wyłącznik PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=10A	1
AZT	AZT	Wiązka kablowa	Wiązka kablowa	1
SFT440	HAGER	PREPINAC SITI SFT440 (I-0-II) 4P/40A	Przełącznik grupowy (I-0-II) 4P/40A - styk wyjściowy w górę	1