A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE

Rozváděče pro fotovoltaiku

Inteligentní regulace

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Zkratovače

Svodiče přepětí

Monitoring

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.pl info@aztraders.pl +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-Z1



R-FVE-Z1

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wyjściowa (na falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwowy dla wybranych urządzeń. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Instalacja w miejscach, w których problemem jest przestrzeń. W rozdzielnicy zamontowane są trzy wyłączniki B16/1 zabezpieczające dwa gniazda oraz jedno rezerwowe dla oddzielnego odbiornika od rezerwy falownika i wyłącznika typu A.

Web Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służąca jako rozdzielnica wyjściowa (przy falowniku) dla jednofazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwowy dla wybranych urządzeń.

Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie problemem jest miejsce.

W rozdzielnicy zamontowane są trzy wyłączniki B16/1 zabezpieczające dwa gniazda oraz jedno rezerwowe dla oddzielnego odbiornika od rezerwy falownika i wyłącznika typu A.

Nadaje się do połączenia z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 dla części DC instalacji oraz rozdzielnicą R-FVE-M, R-FVE-H przeznaczoną na wejście falownika lub na wejście, wyjście oraz obwody rezerwowe z wyłącznikiem.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
280347	EATON	BC-O-1/12-ECO	Tablica rozdzielcza natynkowa, tworzywo przeźroczyste. drzwi, 1 rząd, 12 modułów	1
286521	EATON	PL6-B16/1	Wyłącznik PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=16A	1
262674	EATON	PL6-B10/1	Wyłącznik PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=10A	2
112921	EATON	PF6-25/4/003-A	Zabezpieczenie Ir=250A, typ A, 2-biegunowe, Idn=0,03A, In=25A	1
266876	EATON	Z-SD230-BS	Gniazdo na szynę DIN z otworami i kołkiem	2